Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа номер опросного листа	Код иоборудов. материала	Завод–изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
КТП	Комплектная трансформаторная подстанция в металлическом корпусе	КТП–400/10/0,4			к–т	1		
	напряжением 10/0,4кВ (см.опросный лист)							
	Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичного исполнения с	ТМГСУ–400/10/0.4 Y/Zн–11			шт	1		
	симметрирующим устройством, Uвн=10кВ , Uнн=0,4кВ, Y/Zн–11, мощн.400кВА							
РЛК–10	Разъединитель трехполюсный 10кВ наружной установки	РЛК–16–10.IV/400 УХЛ1			шт	1		
	с приводом ПР–01–7 УХЛ1							
ОПН–10	Ограничитель перенапряжений 10кВ	ОПН–10кВ У1			шт	3		
	Кабельно–проводниковая продукция							
	Провод с многопроволочной уплотненной жилой	СИП3 1х70			м	57.0		+15м на КТП +12м на РЛК
	круглой формы из термоупрочненного алюминиевого сплава	ТУ16.К.71.2–72–98						
	с защищенной оболочкой из светостабилизированного							
	полиэтилена (XLPE) сеч.1х70кв.мм							
	Стальные конструкции ВЛЗ–10кВ							
	Траверса	ТМ2			шт	1		

Примечания.

Спецификацию на фундамент и заземление КТП–400/10/0,4 см.лист 4 настоящего проекта,
Спецификацию на заземление РЛК см.лист 6 настоящего проекта,

Изм.	N°уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата	4240–806–17 ЭС.С		
						ООО "Камский Бекон" г.Набережные Челны.		
						Установка КТП–400 10/0,4кВ с трансформатором 400кВА для электроснабжения автотракторного парка	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 2
Рук.группы		Уваров						
Проверил		Кузнецов				Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "УНИК" г.Елабуга	
Исполн.		Хамзина						
Н.контр.		Карамышева						

Взам.инв.N° | Подпись и дата | Инв.N° подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Линейная арматура для ВЛЗ–10кВ							
	Изолятор фарфоровый штыревой	ШФ–20Г			шт	2	3.5	
	Колпачок ТУ 34–09–11232–87	КП–7			шт	2		
	Зажим прокалывающий	SEW20.7			шт	12		
	Зажим	ПС–2–1			шт	2		
	Табличка информационная разм.210х280х2мм, с отверстиями под крепеж,				шт	4		
	пластиковая, желтая							
	Изоляторы. Линейная арматура и							
	электрооборудование для установки разъединителя							
	Изолятор фарфоровый штыревой	ШФ–20Г			шт	6		
	Колпачок ТУ 34–09–11232–87	КП–7			шт	6		
	Крепление провода 3.407.1–143.1.28	–			шт	7		
	Зажим аппаратный ГОСТ 23065–78	ПА–2			шт	6		
	Болт М12х40 ГОСТ 7798–70				шт	11	0,05	
	Гайка М12 ГОСТ 5915–70				шт	11	0,02	
	Шайба 12 ГОСТ 11371–78				шт	11	0,01	
	Зажим аппаратный ГОСТ 23065–78	А2А–70			шт	6		
	Стальные конструкции							
	для установки разъединителя на анкерной опоре							
	Кронштейн 3.407.1–143.8.64	РА1			шт	1	13,8	
	Кронштейн 3.407.1–143.8.65	РА2			шт	1	2,0	
	Вал привода 3.407.1–143.8.69	РА3			шт	2	12,0	
	Кронштейн 3.407.1–143.8.66	РА4			шт	1	1,5	
	Кронштейн 3.407.1–143.8.67	РА5			шт	3	1,5	
	Хомут 3.407.1–143.8.68	Х 7			шт	3	0,7	
	Хомут 3.407.1–143.8.68	Х 8			шт	1	0,8	
	Проводник ⌀10 ГОСТ 2590–71	ЗП1			м	4.5	0.9	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	4240–806–17 ЭС.С	Лист 2

Формат А3